

# Аккордеон Сервис - Delicia

телефон: (495) 517-75-63

Детали и материалы для ремонта баянов, аккордеонов и гармоней.

## Инструкция по оснащению (оклейке) голосовых планок проёмными клапанами (залогами) ПКМ баяна.

Голосовые планки оклеиваются проёмными клапанами (залогами) в соответствии с таблицей.

I ряд			II ряд			III ряд		
№ проёма	нота	залог	№ проёма	нота	залог	№ проёма	нота	залог
1	F#	1	1	E	1	1	F	1
2	A	1	2	G	1	2	G#	1
3	c	1	3	A#	1	3	H (B)	1
4	d#	1	4	c#	1	4	d	1
5	f#	1b	5	e	1b	5	f	1b
6	a	2a	6	g	1b	6	g#	1b
7	c1	4	7	a#	2a	7	h (b)	4
8	d#1	6	8	c#1	5	8	d1	5
9	f#1	5F	9	e1	5F	9	f1	5F
10	a1	7F	10	g1	7F	10	g#1	7F
11	c2	8F	11	a#1	8F	11	h1 (b1)	8F
12	d#2	9F	12	c#2	8F	12	d2	8F
13	f#2	11F	13	e2	10F	13	f2	10F
14	a2	11F	14	g2	10F	14	g#2	11F
15	c3	13F	15	a#2	12F	15	h2 (b2)	13F
16*	d#3	14F	16*	c#3	13F	16*	d3	14F
17*	f#3	14F	17*	e3	14F	17*	f3	14F
18	a3		18*	g3	14F	18	g#3	
19	c4		19	a#3		19	h3 (b3)	
20	d#4		20	c#4		20	d4	
21	f#4		21	e4		21	f4	
22				g4		22		

\* Ноты выделенные песочным цветом можно не оклеивать

**Спецификация по оснащению (оклейке) голосовых планок  
проёмными клапанами (залогами) баяна типа Юпитер.**

**ПКМ**

залог	Количество, шт.
1	96
1b	80
2a	16
4	16
5	16
6	8
5F	24
7F	24
8F	24
9F	8
10F	24
11F	16
12F	8
13F	24
14F	48

**ЛКМ (Бас, резонаторы №№ 3-4)**

залог	Количество, шт.
1b	10
2a	4
4	4
5	8
6	8
5F	12
7F	6
8F	10
9F	4
10F	6
11F	2

### ЛКМ (Выборный аккомпанемент)

залог	Количество, шт.
1	48
1b	20
2a	8
4	8
5	8
6	2
5F	12
7F	12
8F	20
9F	4
10F	12
11F	8
12F	4
13F	12
14F	24

**+ 5...10% запасных залогов**